

一、华歌 AI 语音场景控制器在 d1 主机编辑场景

1、进入 d1 主机，选择“场景”，选择右上角的“添加场景”按钮



2、选择“手动”触发场景，点击“下一步”



3、点击“选择一个设备”选择被触发的设备



4、此处以触发 RGB 调光调色灯泡为例, 开关状态调整为“开”, 颜色选择“绿色”, 亮度调到“100%”, 点击确认



5、完成步骤二操作, 点击“下一步”(在此处可以看到被触发设备的状态, 如果需要触发多个 Z-WAVE 设备, 在重复添加其他设备即可)



6、“当我处于以下模式，居家或外出或夜晚或休息”，默认是四个模式都可以被触发

“通知这些人”，如果需要推送消息，在此选择要通知的人

“通知内容”，填写推送消息的内容

“开始时间、结束时间”，该场景在这个时间段内可以被触发，如果不在这个时间段内，则该场景不能被触发

“选择语音控制器”选择小华-语音控制器

“选择语音功能”此处以“开主灯”为例，该处有 20 个语音功能，具体参见“一、华歌 AI 语音场景控制器产品功能&语音演示”

“给你的场景命名”建议填写自己容易记住的名称

步骤2: 完成场景
当这个场景运行时...

当我处于以下模式: 居家或外出或夜晚或休息 选择处于哪个模式下该场景被触发 >

通知这些人: 选择触发该场景时需要通知的人, 如果不需要推送消息则不选择 >

通知内容: 填写推送消息的内容

开始时间: 00:00 选择在什么时间段内可以被触发
结束时间: 23:59

选择语音控制器: 小华-智能语音控制器-小华-语音控制器 选择语音功能: 打开主灯
选择小华-语音控制器 此处以“打开主灯”为例

给你的场景命名

名称: 开主灯 填写该场景的名称

完成

7、在“场景”中“手动任务”中可以看到刚编辑的场景



二、华歌 AI 语音场景控制器产品功能&语音演示

1. 功能：灯光全开；语音：灯全开
2. 功能：灯光全关；语音：灯全关
3. 功能：打开主灯；语音：开主灯
4. 功能：关闭主灯；语音：关主灯
5. 功能：打开窗帘；语音：开窗帘
6. 功能：关闭窗帘；语音：关窗帘
7. 功能：空调调低；语音：有点热
8. 功能：空调调高；语音：有点冷
9. 功能：打开音乐；语音：听音乐
10. 功能：关闭音乐；语音：关音乐
11. 功能：安防布防；语音：布防
12. 功能：安防撤防；语音：撤防
13. 功能：回家场景；语音：回家
14. 功能：离家场景；语音：离家
15. 功能：睡觉场景；语音：睡觉
16. 功能：起床场景；语音：起床
17. 功能：会客场景；语音：会客
18. 功能：聚会场景；语音：聚会
19. 功能：影院场景；语音：看电影
20. 功能：电视场景；语音：看电视

三、华歌 AI 语音场景控制器使用说明

1、唤醒方法：说出“小华”。唤醒后，设备上方的指示灯亮起，说明“小华”唤醒成功。说出需要执行的命令，以“开主动”命令为例，小华收到正确的指令后，上方的指示灯会熄灭，在正确执行命令后，RGB 调光调色灯泡即打开，颜色为绿色，亮度为 100%。

唤醒词	命令词	执行设备
小华	开主灯	RGB 调光调色灯泡打开，颜色绿色，亮度 100%