

# 美国 Visualint 威视林特-Maxx Mini 系列

## 手机 APP 配置向导

此文档以 VI-M-4-1000 做示例,摄像机为 Visualint VIM-7650, VIM-1250, VIM-1550, VIM-4350。

#### 1.手机软件使用

手机安装 Visualint 软件,安卓手机安装 com.visualint.MaxxMini\_2.2.1.0,可在华歌官网下载; Apple 手机可在 Apple Store 搜索 Visualint,下载 Maxx Mini 软件。







点击软件进入



点击菜单按键



点击登陆,如果有账号输入账号登陆,如果没有点击"用户注册",新建账号。

1.41K/s 🧐 🗑 🕫 📶	中南海 HD 🛑 88%
登录	
箱	
登录	
	忘记密码
	141Kb & G @ @ * 4 登录 箱 登录

上午9:05 <del>(</del>	1.13K/s & C マ 🗐 中南海 HD 填写邮箱	88%
邮箱		
输入注册密码		
	确定	
我已经阅读	并同意用户服务协议	





÷	邮件验证	
您的邮箱:qit 件,请在24/	*****n@dvaco.com。会收到一封曲 小时内点击邮箱中的链接完成激活	ı₿
	确定	
	重新发送验证邮件	

### 点击设置,修改软件设置

中午12:09	3.99K/s	Ø 🕅 🛜	⊿∥ 中背	雨海 HD ◯	<b>—</b> 70%
÷	设	置			
移动网络提醒					$\bigcirc$
消息接收提醒					$\bigcirc$
自动检查更新				(	$\sum$
版本更新(2.2.1.0)					>
查看帮助					>



### 点击添加设备,点击 IP/域名

上午11:50	8.21K/s Ø Ö 奈 📶 中南海 i	HD 🔲 70%
÷	选择设备类型	
visualint.sy	rstems	
P2P		
IP/域名		

设备名称 设备地址 设备端口 3000 な备账号 Admin 20日 20日 20日 3000 1111 第二 3000 1111 302 1111 302 1111	<del>(</del>	3.9/Ks 20 0 2 → 468 m 0 → /
设备地址 3000   设备账号 Admin   设备密码 1111	设备名称	
设备端口     3000       设备账号     Admin       设备密码     1111	设备地址	
设备账号 Admin 设备密码 1111 确定	设备端口	3000
设备密码 1111 确定	设备账号	Admin
确定	设备密码	1111
		确定

输入设备名称(自定义名称,方便记忆),设备 IP 地址,其他默认,是输入完成点击确定

上午11:23	3.61K/s 🕼 🛈 🛜 📶 中南海 HD 💶 76%
÷	添加IP/域名设备
设备名称	Dvaco-Maxx Mini
设备地址	192.168.1.70
设备端口	3000
设备账号	Admin
设备密码	1111
	确定





点击完成返回首页,显示已经添加的设备。



点击设备名称进入显示页面。





全屏显示



左右滑动切换显示通道;双击放大/缩小;双指捏合/扩张切换分屏模式。选中'云台'时, 滑动屏幕控制摄像机转动。

点击'截图'拍摄通道的快照,图像存储在手机内(路径 Maxx Mini/Picture)。







点击'分屏'可以设置显示区域图像分布。示例 4 分屏。

点击'云台'弹出控制页面,可以在图像显示区选择摄像机,在点击下方控制区。(具体功能需摄像机支持),点击返回退出云台。







点击'对讲',可实现通过摄像机和图像现场通话(需摄像机支持),点击返回退出对讲。

点击'录像',开始录制选择的通道视频,存储在手机内(路径 Maxx Mini/RecordFile)。



华歌<sup>®</sup> DVACO 不止于智能

点击'码流',设置摄像机使用的码流和参数。 主码流



副码流







点击'历史录像',弹出录像列表,选择播放



点击"影音",显示保存的快照和录制的视频,点击查看。

下午2:01	3.67K/s 煌 🛛 奈	₄□ 甲南海 HD ( 57%)
Visuali MAXX	int	
2017-09-2	7-(8)	
THE ST	Dvaco-Maxx Mini-(	Channel3
and the Mr.	2017-09-27	13:59:51
	Dvaco-Maxx Mini-	Channel1
	2017-09-27	13:59:37
	Dvaco-Maxx Mini-(	Channel1
	2017-09-27	13:57:20
	Dvaco-Maxx Mini-(	Channel4
	2017-09-27	13:50:09
THE	Dvaco-Maxx Mini-(	Channel3
Stell.	2017-09-27	13:50:05
	Dvaco-Maxx Mini-	Channel1
	2017-09-27	11:32:04
2 我的	<b>影</b> 音	迎



#### 2.摄像机配置

视频流 1、2 的高级设置内编码模式必须为 H.264 格式。

Stream Set

	Stream	n 1st Stream			~			
•	General Set							
	Stream Type	e Audio Video			~			
			,					
	Resolution	1080P(192	0x1080)		~			
	Bit Rate	e 512						
	Frame Rate	e 15			$\sim$			
	N/P Mode	e NTSC			~			
	Priority	v Frame Rate			~			
		,	·					
	Video Quality	y Normal			~			
	I-Frame Interva	al 10						
	Encoding Mode	e Variable Bit	Rate		~			
	Smooth Video	0				50	[Clarity<	->Smooth]
	Streaming	1						
	🗑 Advance	ed Set						
	P	Portrait Mode	OFF				~	
	Vie	leo Encodina	н эса				~	1
	Vic		11.204				Ŷ	
	Ex	tended Code	high profile				~	
	c	Channel Type	Local Channel				$\sim$	
	E	Encrypt Type	Not Encrypted				~	
	Encry	pt Password						
		10.0						
	Passv	word Confirm						
	Electronic Image	Stabilization	Disable				~	
		SVC	Disable				~	
			Save	Import		Expor	t	



Stream Set

Strea	<sup>m</sup> 2nd Stream	$\sim$		
👻 General Set				
Stream Typ	Audio Video	~		
Resolutio	on 2CIF(704x240)	~		
Bit Ra	te 1024			
Frame Ra	te 15	~		
N/P Moo	le NTSC	~		
Priori	ty Frame Rate	~		
Video Quali	ty Normal	~		
I-Frame Interv	al 50			
Encoding Mod	e Variable Bit Rate	~		
		-		
Smooth Vide Streamin	20		50	[Clarity<->Smooth]
Advanced Set				
Video Encoding	H.264	~	٦	
Extended Code	high profile	~		
Channel Type	Local Channel	$\sim$		
Encrypt Type	Not Encrypted	~		
Encrypt Password				
Password Confirm				
Electronic Image Stabilization	Disable	~		
SVC	Disable	~		
	Save Import Export	:		