

## Araknis300 路由器绑定 d. Play 音响的 IP 地址

 查看 d. Play 音响的 IP 地址以及 MAC 地址, 绑定完 d. Play 音响后在 d. Play 软件中在该界面点击设置 →设备信息→IP 和 MAC 地址



2. 以 Araknis300 系列路由器为例。登入 Araknis 路由器选择"SETTINGS"→

"LAN"	$\rightarrow$	"DHCP	Reservation	Table"	$\rightarrow$	"Add"
<b>L</b> / \\ \	,			Tubio	,	7100

## 注:图片中的 1234 位置

araknis	LAN				Cloud Service:	: Connected 🕓 Sy	stem Time:	2013-01-01 00:20:10	System Uptin	me: 0d 00:20:
STATUS SYSTEM	Port Setting	s								
CLIENTS AND SERVICES	Interface	Name		0	Speed		0	Duplex		0
PORTS	LAN1	LAN1			Auto (1Gbps) 🔻			Full 🔻		
SETTINGS 1	LAN2	LAN2			Auto (1Gbps) 🔻			Full 🔻		
WAN	LAN3	LAN3			Auto (1Gbps) 🔻			Full 🔻		
→LAN 2	LAN4	LAN4			Auto (1Gbps) 🔻			Full 🔻		
DDNS PORT FORWARDING SECURITY	DHCP Serve	r Settings Ibnet IP 0	Subnet Mask	Name	DHCP Mode 😧	IP Range/Relay Serve	Lease Time	点击查看大图 按住 CTRL 并单击能	15以跟踪链接	Delete
MAINTENANCE PING DNS LOOKUP	1 15	2.168.1.1	255.255.255.0	default	Server T	192.168.1.100 192.168.1.149	1440	Proxy T	1: 0.0.0.0 2: 0.0.0.0	ŵ
FILE MANAGEMENT RESTART LOG OUT	DHCP Reset	vation Table	3						Create VLA	N Add
	Enable Stat	ic IP Address		MAC A	ddress	(	Name			Delete
Quick Setup	Energy Effic	ient Ethernet							4 [	Add
							_			

 然后在 "Enable" 打勾, "Static IP Address" 填写需要绑定的 d. Play 的 IP 地址, "MAC Address" 填写需要绑定的 d. Play 的 MAC 地址, "Name" 填 写一个名称

Enable	Static IP Address	MAC Address	Name	Delete
				Û
			•	Add



- 4. 然后点击"Apply"
- 5. 然后点击"Confirm"确定即可



6. 已经绑定完成的 d. Play 音响的 IP 地址

Enable	Static IP Address (2)	MAC Address 📀	Name	Delete
	192.168.2.219	00:22:6C:68:7E:74	绑定d.playIP	匬

7. 其他品牌的路由器参见路由器设置说明书